

HTS2S080C1

HTS2S080C2

2P シリーズ HTS 住宅用電源自動切替スイッチ(ATS)

2P / 80Amp / 110 & 220Vac

特長

- All In One ・スイッチとマイクロコンピュータ制御器の一体化
- 電動/手動切換え、選択スイッチ付き、手動モードでは直接手動切換え可能
- 内蔵 4 本の高遮断容量ヒューズにより、設備の安全を確保
- 電源切換え過程において両側電源 OFF 位置で一時停止、アーク消失時間を提供し、定格電圧と電流の下での切換えに耐えることが可能
- 米国規格の結線端子 (Terminal Lugs) を採用、圧着端子不要
- スイッチ位置表示窓付きで、導通状態を可視化
- 切換え失敗表示灯付き
- 電源断電および復電時には 2 秒の確認時間を設け、ATS の不要な切換えを回避
- 切換え寿命は 6,000 回以上
- IEC 60947-6-1 國際電気標準会議規範および AC-33A*1 使用区分に適合
- 全ての材質は UL94-V0 難燃グレードに適合
- オプションで RS-80 エンジンリモート始動モジュールを選択可能、エンジン始動/停止用リモートドライ接点および常用/非常用投入の電気信号出力を提供



HTS Type ATS

Residential Automatic Transfer Switch

www.kutai.com.tw

特許認証許可: 台湾 申請中

米国 申請中

中国 申請中

- 住宅・通信基地局または小型グリーンエネルギーに適した自動電源切換え
- HTS 切換スイッチの高さは BH 型 MCCB と同じ

HTS 切替スイッチ電気仕様

操作電圧	110V : 90 Vac - 125 Vac 220V : 180 Vac - 250 Vac	TDEN 常用電源投入遅延	2 秒 (調整不可)
定格電流	80 Amp	TDNE 非常用電源投入遅延	2 秒 (調整不可)
適用周波数	45 - 65 Hz	負荷区分	AC-33A *1
静的消費電力	0.3W 以下	IEC スイッチ等級分類	PC 級 *2

製品型番


HTS2S080C1

仕様説明

HTS2S080C1 2P, 単相 2 線, 110Vac

HTS2S080C2 2P, 単相 2 線, 220Vac

外形寸法図



使用条件

操作温度	-20 - +50 °C
保管温度	-30 - +80 °C
相対湿度	90%以下

物理仕様

寸法	122.5 (L) x 103.0 (W) x 75.7 (H) mm 4.82 (L) x 4.05 (W) x 2.98 (H) inch
質量	736 g +/- 2% 1.62 lb +/- 2%

付属品

M4L8 ボルト 3 pcs

オプション品

RS-80 HTS 専用エンジンリモート始動モジュール

関連製品 HTS3S080C2 3P, 三相 3 線, 220Vac

HTS1S080C2 3P, 単相 3 線, 220Vac